

Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Comptabilisation		
Fonctionnalité Comptabilisation standard Xerox®		
Suivi	Utilisation de l'impression et du document électronique	
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateurs (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)	
Fonctions	Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils. Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateurs, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard	
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toutes les comptabilisations)		
	Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète, suivie et reporting à l'échelle de l'entreprise de l'utilisation des appareils d'impression Nombreuses autres solutions disponibles au près des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. Le périphérique demande l'autentification du compte à partir du serveur Ben, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. Acceptez la connexion d'autentification au panneau de commande et passez à un compte réseau au Ben. Accédez à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisée de comptabilisation	
Considérations d'installation		
Il est nécessaire de libérer l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation.	Dessus : 76 mm/3 po Arrière : 152 mm/6 po Gauche : 76 mm/3 po Droite : 76 mm/3 po Devant : 406 mm/16 po	
Contenu de la boîte		
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante VersaLink® B620 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation) Cartouche d'impression noire : Capacité de 10 000 pages ¹	
Consommables et accessoires Xerox®		
Cartouche de toner noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (10 000 pages) ²	006904668	Tous les autres régions
Cartouche de toner noir Xerox authentique grande capacité, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (25 000 pages) ³	006904667	006904672
Cartouche de toner noir Xerox authentique de très grande capacité, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (42 000 pages) ⁴	006904670	006904673
Kit d'imagerie noir d'origine Xerox, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (150 000 pages) ⁵	013900699	013900699
Accessoires en option		
Magasin 550 feuilles	097N02445	
Magasin de 2 100 feuilles	097N02446	
Disque dur de 500 Go ou plus	097N02443	
Adaptateur réseau sans fil	097N02444	
Support d'imprimante	097505244	
Base à roulettes	097N02447	

¹ Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (E) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Argentine, Grèce, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Saint-Marin

² Disponible en Amérique du Nord uniquement

³ Actuellement en cours d'évaluation

⁴ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

⁵ Capacité maximale en volume, obtenue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

⁶ Adaptateur réseau sans fil requis pour Beacon.

⁷ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m²/20 lb ; et le varie en fonction de différents grammages.

⁸ Page standard moyenne. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris, entre autres, la densité de zone d'image, le contenu d'image, le format papier, l'orientation du support, le mode d'exploitation, les types d'applications, les volumes d'impression et le niveau et les points de distribution de la qualité d'image.

⁹ Le rendement moyen du toner d'imagerie est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11/A4 dépourvu de câble.

¹⁰ Nécessite un disque dur de 500 Go ou plus.

¹¹ Certains pays ne prennent pas en charge le programme Green World Alliance. Veuillez consulter la législation locale.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Consultez la page www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Direct®, Green World Alliance® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR relatif aux économies d'énergie, ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Apple, AirPrint, Bonjour et Beacon sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Le logo symbolique Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ce symbole par Xerox est sous licence. Mopria™ est une marque déposée et/ou une licence déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Utilisé sous licence autorisée et/ou déposée. Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées et/ou déposées appartenant à Wi-Fi Alliance, Inc. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 10/23 TSK-3741 BR99308 V6255-02A.

